

Allgemeine Hinweise:

Key trace dient der übersichtlichen und gesicherten Aufbewahrung von Schlüsseln.

Das Grundmodul mit acht Schlüsselplätzen ist durch Erweiterungsmodule erweiterbar. Es können maximal drei Erweiterungsmodule an das Grundmodul angeschlossen werden.

Jeder Mitarbeiter, der eine Pinnummer hat, kann jeden Schlüssel entnehmen und wird beim Entnehmen durch seine Pinnummer identifiziert.

Zum Lieferumfang gehört eine Liste mit 50 möglichen Pinnummern.

Geben Sie jedem Mitarbeiter eine Pinnummer und bewahren Sie die Liste unter Verschluss auf. Die Pinnummern können nicht geändert werden.

Nach dem Eingeben einer gültigen Pinnummer wird die ausgewählte Schlüsselposition


Entriegelt und öffnet sich.

Für 5sek bleibt die eingegebene Pinnummer gültig, somit können weitere Schlüssel entnommen werden.

Wird ein Schlüssel vermisst, oder will ich wissen, wer als letzter diesen Schlüssel entnommen hat, dann drücke ich den entsprechenden Taster und im Display sehe ich, wann und wer den Schlüssel als letzter hatte oder hat. Mit den Pfeiltasten kann ich weiter zurückblättern.

key-trace ist nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden vorgesehen.

Datum Uhrzeit ändern:



Diese Stelle auf dem Display fünf Sekunden berühren, dann kommen Sie in den Änderungsmodus.

Mit den Pfeiltasten ändern Sie Datum und Uhrzeit und schließen mit ok ab.

Wandmontage:

Auf der Rückseite sind vier Löcher für die Befestigung an einer Wand vorgesehen.

Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang.

Die Erweiterungsmodule können seitlich, sowie über oder unter dem Grundmodul befestigt werden.

Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass sich hinter den geplanten Bohrstellen keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem Leitungsdetektor oder ziehen Sie Fachleute zu Rate.

Technische Daten:

Bedienung	- beleuchtetes Touch-Display
Platzbedarf Grundmodul	- 30x25cm
Platzbedarf Erweiterungsmodul	- 50x20cm
Zahlencode (PIN)Code	- 50 fünfstellige Nummern
Spannungsversorgung	- 9V Steckernetzteil (im Lieferumfang)
Spannungsversorgung bei Stromausfall	- 9V Batterie und Steckverbinder (im Lieferumfang)
Spannungsversorgung interne Uhr / Kalender	- 3V Lithium-Knopfzelle (intern)
Material	- Polycarbonat
Gewicht	- 760g
Gewährleistung	- 24 Monate

Haftungsausschluss:

Der Gerätehersteller ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die tatsächlich oder angeblich direkt oder indirekt durch die von uns vertriebenen oder gelieferten Geräte verursacht worden sind und von einem Kunden oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person geltend gemacht werden. Diese Klausel erstreckt sich auch auf

mangelnden Service, nicht erreichte Geschäftsabschlüsse, Verlust erwarteter Gewinne oder Folgeschäden, die aus dem Einsatz der von uns vertriebenen Geräte entstanden sind.

Entsorgung:

Werter Kunde, bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet

werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für gewerbliche Wertstoffe zu.

Hersteller:

Saalfelder Gerätetechnik e.K.
Knochstraße 33
D 07318 Saalfeld
Tel.: +49 3671 - 517158
info@saalfelder-geraetetechnik.de
<http://www.saalfelder-geraetetechnik.de>

